


PARTS LIST - STÜCKLISTE - STYKLISTE				
Elektriske og mekaniske komponenter				
Værdi	Komponenter	Stk.	Fabrikat	
15K Ohm, 10%, 0,125W	R703, R704, R705, R706	4	Beyschlag	
5K6 Ohm, 10%, 0,125W	R707, R710	2	..	
2K2 Ohm, 10%, 0,125W	R708, R711	2	..	
10K Ohm, 10%, 0,125W	R701	1	..	
100 Ohm, 10%, 0,125W	R702	1	..	
10K Ohm Pre-set pot. m. Lin	R705	1	Preh	
4n7, -20%+80%, 40V	C704, C705	2	Ferroperm	
1nF, 5%, 30V	C702, C703	2	Suflex	
22nF, 5%, 33V	C701	1	Ducati	
BC 114	Q701, Q702, Q703	3	Fairchild	
AA 123	D701, D702, D703, D704	4	Mistral	
Spolerør SP35/165-1908	L701	1	Vagt & Co.	
Klokkek K10/77-997Fe1	L701	1	..	
SN23/85-988F16a6	L701	1	..	
Novalsøm	Tegn. nr. 16.09.652	9	Stocko	
Skærmåse	Tegn. nr. 09.08.662	1	Nierich	
Bundskærm	Tegn. nr. 26.10.652	1	HNF	
Isolerplade	Tegn. nr. 24.01.662	1	..	
Strømtryk	R 29	1	..	

MEASUREMENTS - MESSUNGEN - MÅLESPECIFIKATIONER

INPUT (set dev) EINGANGSSPANNUNG (Hub) INDGANGSPÆNDING (Mod)	MONO	400mA
OUTPUT AUSGANGSSPANNUNG UDGANGSPÆNDING	MONO	400mV ± 3db
OUTPUT (without Pilot Tone) AUSGANGSSPANNUNG (ohne Pilottone) UDGANGSPÆNDING (uden pilottone)	MONO	200mV ± 3db
OUTPUT AUSGANGSSPANNUNG UDGANGSPÆNDING	STEREO	400mV ± 3db
SEPERATION (measured with low-pass filter) SEPERATION (mit tiefpassfilter gemessen) SEPERATION (målt med lavpasfilter)		35-40db min. 35db
VOLTAGE FOR PILOT LAMP SPANNUNG FÜR INDIKATORLAMPE TÆNDSPÆNDING FOR LAMPE		15mV ± 3db (19Kc)
CONSUMPTION VERBRAUCH STRØMFORBRUG		Stereo: 20mA ± 2mA Mono: 4mA ± 0,5mA



SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear side
of socket.

SOCKELVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der Rück-
seite gesehen.

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel.

FUNKTIONER

1/2 Stereodecoder

ARENA
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSSENS
TRANSMODUL NR.: 7

DIAGRAM NR. D-0170

Udfærdiget i September 1966