Sensitivity for 5 W Output
Empfindlichkeit für 5 W Ausgangsleistung
Følsomhed for 5 W Udgangseffekt

Distortion for 5 W Output
Verzerrung für 5 W Ausgangsleistung
Klirfaktor for 5 W Udgangseffekt } < 3%

300 Ohm

Record
Aufnahme
Optage

230 mV/60 K OHM

Play-back
Wiedergabe
Gengive

400 mV/1M OHM

Right channel
Rechter kanal
Højre kanal

Left channel
Linker kanal
Venstre kanal

TRANSMODUL
NR. 9

Pre-Amplifier
Vorverstärker
Forforstærker

220 V
50 Hz
8 - 30 W

POWER SUPPLY
NETZTEIL
NETDEL
Printed Circuit T65
Gedruckte Platte T65
Strømtryk T65

7 V 300 mA
7 V 300 mA

2000 mA
Slow
Trög
Træg

FM-Tuning
UKW-Abstimmung
FM-afstemning

AF-AMPLIFIER
NF-VERSTÄRKER
LF-FORSTÆRKER
Printed Circuit T66
Gedruckte Platte T66
Strømtryk T66

Volume
Lautst
Styrke

Treble
Diskant

Bass
Bas

Balance

OUTPUT AMPLIFIER
AUSGANG VERSTÄRKER
UDGANGSFORSTÆRKER
Printed Circuit T61
Gedruckte Platte T61
Strømtryk T61

Left channel
Linker kanal
Venstre kanal
3,2 Ohm

Right channel
Rechter kanal
Højre kanal
3,2 Ohm

5 W

Quiescent
27 mV Leerlauf
Tomgang

Extra speaker
Aussenlautspr.
Extra højttaler
3,2 Ohm

TRANSMODUL
NR. 1

FM-tuner

TRANSMODUL
NR. 2 A

TRANSMODUL
NR. 3A

TRANSMODUL
NR. 4 A

TRANSMODUL
NR. 5 A

TRANSMODUL
NR. 6

TRANSMODUL
NR. 7

Stereodecoder

Stereoindicator

SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear
side of socket

SOCKELVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der
Rückseite gesehen

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel

Base
Emitter
Collektor

WAVEBANDS:
WELLENBEREICHE:
BØLGEOMRÅDER:

LW, LB:	150–360 kHz (835–2000 m)
MW, MB:	515–1650 kHz (181–580 m)
49 m:	5800–6350 kHz (47,2–51,7 m)
FM:	87–108 MHz (2,77–3,44 m)

ADJUSTMENT POINTS:
ABGLEICHPUNKTE:
TRIMMEPUNTER:

LW, LB:	180 kHz & 270 kHz
MW, MB:	650 kHz & 1400 kHz
49 m:	5900 kHz & 6200 kHz
FM:	90 MHz & 100 MHz

Socket for
Fassung für
Fatning for
TRANSMODUL NR. 6

Socket for
Fassung für:
Fatning for:
TRANSMODUL NR. 7

Printed circuit
Gedruckte Platte
Strømtryk
R39A

In receivers without stereodecoder the transmodules No. 6 and 7 are replaced with PWB R39A

Bei Empfänger ohne Stereodekoder wird Transmodul No. 6 und 7 mit Platine R39A ersetzt

I modtagere uden stereodekoder erstattes Transmodul nr. 6 og 7 af stremtryk R39A.

Preamplifier for magnetic pick-up (TRANSMODULE No. 8) exchangeable with preamplifier for crystal pick-up (TRANSMODULE No. 9)

Vorverstärker für Magnettonabnehmer, TRANSMODUL Nr. 8, umtauschbar mit Vorverstärker für Kristalltonabnehmer, TRANSMODUL Nr. 9

Forforstærker for magnetpick-up, TRANSMODUL Nr. 8, kan umiddelbart indsættes i stedet for forforstærker til krystalpick-up, TRANSMODUL Nr. 9

49m | MB | LB | AFC/T | FM | ∅ | STEREO

Push buttons shown in position MW and ferrit aerial
Drucktasten in Stellung MW und Ferritantenne gezeigt
Trykknapomskifter overalt vist i stilling MB og ferritantenne

Rettet August 1968

ARENA

TYPE T 1500

HEDE NIELSENS FABRIKER A/S

4.875086 HORSENS April 1968

Diagram nr. 186