


PARTS LIST - STUCKLISTE - STYKLISTE			
Elektriske og mekaniske komponenter			
Værdi	Komponenter	Stk	Fabrikat
M10 Ohm, 10% 0,125 W	R602, R606	2	Beyschlag
15 K Ohm, 10% 0,125 W	R607	1	..
33 K Ohm, 10% 0,125 W	R601, R603	2	..
2 K2 Ohm, 10% 0,125 W	R604	1	..
10 K Ohm, 10% 0,125 W	R605	1	..
1 K0 Ohm, 10% 0,125 W	R608	1	..
22 nF 5% 33 V	C602, C603, C604	3	Ducati
470 pF 10% 63 V	C606	1	Suflex
4 n7 ±20%+80%	C607	1	Ferroperm
0 μ1 20% 100 V	C605	1	Evax
10 μF 10/12 V	C601	1	Ducati
BC 114	Q601, Q602	2	Fairchild
AA 123	D601, D602	2	Mistral
Spolerør Sp35/165-1908	L601, L602, L603	3	Vogt & Co.
SN 23/85-988 Fi 6a6	L601, L602, L603	3	..
Klokkek K10/77-997 Fi 6a6	L601, L602, L603	3	..
Novaløsm	Tegn. nr. 16 09 652	7	Stocko
Skærmåse	Tegn. nr. 10 08 661	1	Nierich
Bundskærm	Tegn. nr. 26 10 652	1	HNF
Isolerplade	Tegn. nr. 24 01 662	1	HNF
Strømtryk	R 28	1	HNF

MEASUREMENTS - MESSUNGEN - MÅLESPECIFIKATIONER

INPUT (set dev.) EINGANGSSPANNUNG (Hub) INDGANGSSPÆNDING (Mod.)	MONO	400 mA
OUTPUT AUSGANGSSPANNUNG UDGANGSSPÆNDING	MONO	400 mV ± 3 db
OUTPUT AUSGANGSSPANNUNG UDGANGSSPÆNDING	STEREO	400 mV ± 3 db
OUTPUT (without Pilot Tone) AUSGANGSSPANNUNG (ohne Pilot tone) UDGANGSSPÆNDING (uden pilot tone)	MONO	200 mV ± 3 db
SEPERATION (measured with low-pass filter) SEPERATION (mit tiefpassfilter gemessen) SEPERATION (målt med lavpasfilter)		35-40 db min. 35 db
VOLTAGE FOR PILOT LAMP SPANNUNG FÜR INDIKATORLAMPE TÆNDSPÆNDING FOR LAMPE		15 mV ± 3 db (19 Kc)
CONSUMPTION VERBRUCH STRØMFORBRUG		Stereo 20 mA ± 2 mA Mono 4 mA ± 0,5 mA



SOCKET CONNECTIONS
Seen from the rear side
of socket.

SOCKETVERBINDUNGEN
Anschlüsse von der Rück-
seite gesehen.

SOKKELFORBINDELSER
Set mod bund af sokkel

FUNKTIONER

1/2 Stereodecoder

ARENA
HEDE NIELSENS FABRIKER A/S
HORSENS
TRANSMODUL NR.: 6

DIAGRAM NR. D-0169

Udfærdiget i September 1966