
NETDEL
LYD MF 5,5 MHZ
Lyd MF Kurve
6 db båndbredde:
Normal; 400 kHz
Afbr. ved 250 kHz
Diskriminatorkurve
LF-TONE-VOLUM-LYD UDG.
Video lydsug 5,5 MHz.
Sweep + 5,5 MHz marker til
Marker til min. ved 996 H 293
854 H 358
Tonekontrol
still. min. bas og disk.
Fjernbetjening FB 1
TV
Dipol antenne
TUNER
Kanaler: 1-11 incl.
AT 7530
BILLED MF.
VIDEO
Kontrastreg.
A.S.K.
BILLEDRØR
Lysregulering.
STØJBEGR.-SEPARATOR-LINIE FASEDET.
Vandret hold
LODRET AFBØJN.
LH.-Højde-Lodret linear.
VANDRET AFBØJN.
Breddekontrol.
FM
Dipol antenne
FM-ENHED 513
PW-enhed
Modstande uden angivelse : 0,5 W.
Kondensatorer 200p, 1n, 1,5n, 3n, 5n og 10n, er keramiske (høj K).
Kondensatorer større end 10n, uden angivelse: Type OR.
— " — mærket S : 5 kV =
— " — — " — St1 : 125 V = Styroflex!
— " — — " — St5 : 500 V = — " —
— " — — " — = : 250 V = ORL
Alle normale spændinger er målt med rørvoltmeter og uden antennesignal.
Oscillogrammer er optaget med ca. 1 mV. antennesignal og kontrast opdrejet til 30 V. spids til spids på billedrørets katode.
Billed MF kurver viser karakteristik fra ang. punkter til kat. på billedrør (F) Ug1 ÷ 3 V (G)
Billedbærebølge 39,75 MHz
Lydbærebølge 34,25 — " —
Nabo-lyd 41,25 — " —
Nabo-billed 32,75 — " —
Linieudgangstransf AT 2012/01
Overstyret ved kraftigt signal: drej venstre om!
Grynet ved svagt signal: drej højre om!
A.S.K. potentiometer.
+ Ledninger; a: hvid
b: rød
c: grøn
d: gul
B&O TV 513
Form. 520 4-57 Tg. 801 B 31