Frekvens Nr. $O_1$

Kobling $O_2$

Antenneafstemning

Antennetrin $O_3$

5V-G2A

Krystaller

1 W

50 Ω

Effekt 1/1 1/10 5 kΩ 3 W

2×PE 06/40N

110 V

4 A

HFD1 HFD2 HFD3 HFD4

$L_1$ $L_2$ $L_3$

$C_k$

Katode / Gitterstrøm $O_5$

0-150 mA.

OA2

R12 12 Ω 3W

QE06/50

QE 06/50 – PE 06/40N
Sokler set fra neden

807,

FERROXCUBE BREMSER

$T_1$ 5N-2365 SZ/2365

$T_2$ J.S. 10-6035

$T_3$ S.80-6034

Z = 9000 Ω

2700 Ω

1042

Mikrotelefon M52

Neonindikator

Rl.1

Modtager

Omskiftersokkel

Omskiftersokkel og spændingspropper set nedefra.

$O_4$ Driftsomskifter

1. Afbrudt
2. Klar - Hailer
3. Skiftetale
4. Modtale

Anodesp. HF-del.

Taste direkte

Modtager blokering

Start omf. netdrift

" glødestr. batteridr.

Start omformer batteridrift

Hailer

36 V

32 V.

24 V.

12 V.

$R_{47}$ $R_{48}$ $R_{49}$ $R_{50}$ $R_{51}$ $R_{52}$

$R_{47}$ 15,5 Ω 20 W
$F_{uG}$ 6 Ω/12 W
$F_{vG}$ 400 Ω 1 W

$R_{50}$ 9 Ω, 16 W
$F_{51}$ 100 Ω 3 W

RS2 → 30 Ω 3W

Antennetrin $O_3$ vist skematisk.

+ : Variometer serieforbundet : 15-60 μH

≠ : Variometer parralleforbundet : 4-16 μH

Særlige tilslutninger ved batteridrift.

Sikring anbringes i spændingsførende pol.

6 Amp.

35 Amp.

550 V

Batt.

Omf. EO 17

Batteri 12-24-32-36 V

Hvis ønskes (NB! Det er ikke nødvendigt) kan klemme 3 forbindes til batteriets jordforbundne pol. (klemme 1 eller 2).

Særlige tilslutninger ved netdrift.

550 V

25 V

Net

Omf. EOK 20

15/10 Amp.

Net 110/220 V

Barg-P.

Klemliste

+Hsp. -Hsp. +A -A

12-24-32-36 Volt til eventuelt antennerelæ.

12-24-32-36 V

550 V

1 Amp.

24 V. blokeringsrelæ

Til eventuel telefonterminal

Højttaler for hailer

Den viste tilslutning af højttaler gælder for M.P. modtagere leveret efter 1/3 1956. Ved tilslutning til ældre modtagere forbindes højttaleren til klemmerne 13 og 14 på senderen, og der lægges forbindelser fra modtager 7 til sender 14, og modtager 8 til sender 15. (Til klemmerne 5 og 6 på modtager tilsluttes i sidstnævnte tilfælde intet.)

29/8-36 HA/BF
8/4-38 HA/BF
Tegn. rettet d. 22/8-36 S.v.B.

M. P. PEDERSEN

70 Watt telefonisender, A3
1600 - 3800 kHz
50 Watt Hailer

A198B.