

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

		Part Nr.
C 1	Kond. 1000 pF 2000 V vekselsp.	535
C 2	« 4700 pF 2000 V vekselsp.	535
C 3	« 50 pF 5%	584
C 4	« 4,7 pF 20%	564
C 5	« 30 pF 5%	5304
C 6	« 50 pF 5%	600
C 7	Trimmekond. 3-30 pF	4279
C 8	Kond. 115 pF 2%	5302
C 9 / C 20	Afstemningskond. 490 pF	207
C 10	Kond. 100 pF 10%	566
C 11	« 47000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 12	« 100 pF 10%	566
C 13	« 470 pF 1500 V jævnsp.	533
C 14	« 25 pF 5%	5303
C 15	« 50 pF 5%	600
C 16	« 552 pF 2%	594
C 17	Trimmekond. 3-30 pF	4279
C 18	Kond. 438 pF 2%	595
C 19	« 310 pF 2%	5301
C 21	« 100 pF 5%	555
C 22	« 100 pF 5%	555
C 23	« 47000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 24	« 47000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 25	« 100 pF 5%	555
C 26	« 100 pF 5%	555
C 27	« 47000 pF 2000 V vekselsp.	535
C 28	« 4700 pF 2000 V vekselsp.	535
C 29	« 10000 pF 2000 V vekselsp.	535
C 30	« 470 pF 1500 V jævnsp.	533
C 31	« 10000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 32	« 100 pF 10%	566
C 33	« 22000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 34	« 0,1 µF 1500 V jævnsp.	533
C 35	« 3300 pF 1500 V jævnsp.	533
C 36	« 0,1 µF 1500 V jævnsp.	533
C 37	« 0,22 µF 1500 V jævnsp.	533
C 38	« 27 pF 10%	556
C 39	« 10000 pF 2000 V vekselsp.	535
C 40	« 47000 pF 1500 V jævnsp.	533
C 41 / C 42	Elektrolytkd. 2×24 µF 350 V jævnsp.	494

		Part Nr.
C 43	Kond. 22000 pF 2000 V vekselsp.	535
C 44	« 0,1 µF 1500 V jævnsp.	533
C 45	Elektrolytkd. 25 µF 25 V jævnsp.	488
C 46	Kond. 4700 pF 2000 V vekselsp.	535
C 47	« 1680 pF 5%	5305
R 1	Kulmodst. 1 M ohm 0,25 watt	614
R 2	« 330 K ohm 0,5 watt	615
R 3	« 2 M ohm 0,25 watt	614
R 4	« 300 ohm 0,5 watt	615
R 5	« 47 K ohm 0,25 watt	614
R 6	« 100 ohm 0,5 watt	615
R 7	« 10 K ohm 0,5 watt	615
R 8	» 33 K ohm 0,5 watt	615
R 9	« 1 M ohm 0,25 watt	614
R 10	« 1 M ohm 0,25 watt	614
R 11	« 47 K ohm 0,25 watt	614
R 12	Styrkek. 500 K ohm Aks. 82 mm	683
R 13	Kulmodst. 470 ohm 0,5 watt	615
R 14	« 220 K ohm 0,25 watt	614
R 15	« 100 K ohm 0,25 watt	614
R 16	« 470 K ohm 0,25 watt	614
R 17	« 100 K ohm 0,25 watt	614
R 18	« 150 ohm 0,5 watt	615
R 19	« 2200 ohm 0,5 watt	615
R 20	« 1 K ohm 0,25 watt	614
R 21	« 1 M ohm 0,25 watt	614
R 22	« 1 M ohm 0,25 watt	614
R 23	« 1500 ohm 0,5 watt	615
R 24	Trådmdst. 2000 ohm 3 watt	523
R 25	Kulmodst. 1 M ohm 0,25 watt	614
R 26	« 1 M ohm 0,25 watt	614
R 27	Trådmodst. 100 ohm 3 watt	520
R 28	Kulmodst. 1 M ohm 0,25 watt	614
R 29	« 30 ohm 0,5 watt	615
R 30	« 100 ohm 1 watt	616
R 31	« 100 ohm 1 watt	616
R 32	Trådmodst. 85 ohm 6 watt	5102
L 1	Sugekredsspole 31 ohm	2464
L 2 / L 3	KB 1 Antennespole 1 ohm / 0,5 ohm	2477
L 4 / L 5	KB 2 Antennespole 4,5 ohm / 0,7 ohm	2478

		Part Nr.
L 6 / L 7	MB Antennespole 17 ohm / 1,9 ohm	2479
L 8 / L 9	LB Antennespole 86 ohm / 20 ohm	2480
L 10 / L 11	KB 1 Oscillatorspole 0,5 ohm / 0,5 ohm	2481
L 12 / L 13	KB 2 Oscillatorspole 0,6 ohm / 1,4 ohm	2482
L 14 / L 15	MB Oscillatorspole 1,6 ohm / 4,5 ohm	2483
L 16 / L 17	LB Oscillatorspole 2 ohm / 5,5 ohm	2484
L 18	MF 1 primær 11 ohm	2488
L 19	MF 1 sekundær 11 ohm	2488
L 20	MF 2 primær 11 ohm	2489
L 21	MF 2 sekundær 11 ohm	2489
L 23 / L 24	Netstøjfilter 2,5 ohm / 2,5 ohm	2454
TR 1	Kompl. MF 1 transformator	2490
TR 2	Kompl. MF 2 transformator	2491
UTR	Udgangstrafo. 3500/15/5 ohm m. brumspole	5001
HT	Højttaler type Bantam, membran P	764 A
O 1	Bølgelængdeomstiller	724
O 2	Toneomstiller	725
SIKR.	Sikring 0,5 amp.	652
	Stationsskala	2260
	Stationsviser	2953
	Bølgeområdeviser	1352
	Spændingsomskifterpanel	1350
	Betjeningsknap, hvid	782
	Fjeder til skalatræk	1225
	Fjeder til bølgeområdeviser	3604
	Snorklemme	1332
	Skalalampefatning	3201
	Sikringsholder	1348
	NTC modstand	648
	Jernkerne 6×16 mm	F 330 N
	Kabinet	5201
	Bagklædning	2316
	Bundplade	2317

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer anført.

C	3·17·7	9·20	21·22	25·26	41·42	46	40	C
R							25·26	R
L	1		18·19	20·21		23·24		L



| | | | | | | | | | | | | | |