



## SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

Part nr.		Part nr.		Part nr.	
C 2	Kond. 1NF-2000V vekselsp. 535	C 58	Kond. 10pF-20 % 5312	L 7	1. MF Sekundærspole 2509
C 4	» 572pF- 2 % 591	C 60	» 5NF-2000V vekselsp. 535	L 8	LB Oscillatorspole 2531
C 5	» 25pF-10 % 556	C 62	» 50NF-2000V 535	L 9	MB » 2530
C 6	» 5NF-2000V vekselsp. 535	R 2	Kulmodst. 15 KΩ ½ W. 615	L 10	KB 2 » (kun type K 2) 2529
C 8	» 50NF-1500V jævnsp. 533	R 4	» 1 MΩ ½ W. 615	L 11	KB 1 » (kun type K 1) 2528
C 10	» 1NF-2000V vekselsp. 535	R 6	» 15 KΩ ½ W. 615	L 12	Netfilter 2510
C 11	Trådtrimmer —	R 8	» 390 Ω ½ W. 615	—	Kompl. MF filterkompleks 2519
C 12	Kond. 50pF- 2 % 584	R 10	» 47 KΩ ½ W. 615	MF I	» 1. MF transformator 2520
C 13	Trådtrimmer —	R 12	» 1 MΩ ½ W. 615	MF II	» 2. MF transformator 2523
C 14	Kond. 160pF- 5 % 5311	R 14	» 10 KΩ ½ W. 615	Cv.	Drejekondensator 6202
C 16	» 160pF- 5 % 5311	R 16	» 220 KΩ ½ W. 615		Trimmer (Antennekreds) 4282
C 18	» 100pF-10 % 566	R 18	» 100 KΩ ½ W. 615		Trimmer (Oscillatorkreds) 4283
C 19	» 1500pF- 5 % 5307	R 19	» 100 KΩ ½ W. 615		Områdeomstiller 733
C 20	» 572pF- 2 % 591	R 20	» 68 KΩ ½ W. 615		Toneomstiller m. afbryder 734
C 22	» 330pF- 2 % 5310	R 21	» 100 KΩ ½ W. 615		Afbryder 6361
C 24	» 180pF- 2 % 576	R 22	Styrkekontrol 1MΩ aksel 70mm 687		Snorskive 808
C 26	» 0,1μF-2000V vekselsp. 535	R 24	Kulmodst. 220 Ω ½ W. 615		Skalabaggrund 1465
C 27	» 200pF-10 % 589	R 26	» 820 KΩ ½ W. 615		Udgangstransformator 5010
C 28	» 100pF-10 % 566	R 28	» 220 KΩ ½ W. 615		Skalaglas 2270
C 30	» 50NF-1500V jævnsp. 533	R 30	» 22 MΩ ½ W. 615		Knap Skala 795-1
C 32	» 1NF-2000V vekselsp. 535	R 32	» 10 KΩ ½ W. 615		» Område 795-6
C 34	» 5NF-2000V 535	R 34	Trådmodst. 2000 Ω 3 W. 523		» Styrke 795-3
C 36	» 50NF-2000V 535	R 36	» 240 Ω 3 W. 528		» Tone 795-7
C 38	» 10NF-2000V 535	R 38	Kulmodst. 1 KΩ ½ W. 615		Frontramme 1273E
C 40	» 10NF-2000V 535	R 40	» 820 KΩ ½ W. 615		Kabinet 5210
C 42	» 10NF-2000V 535	R 42	» 160 Ω 1 W. 616		Højttaler 772
C 43	» 1NF-2000V 535	R 44	» 2,7 KΩ ½ W. 615		Ensretterventil 6301
C 44	» 10NF-2000V 535	R 46	Sikr.modst. 100 Ω 5112		Sikring 0,5 amp. m. trådender 651
C 46	» 500pF-2000V 535	R 47	Kulmodst. 4,7 KΩ ½ W. 615		Bagklædning 2331
C 48	» 50NF-1500V jævnsp. 533	L 1	MF Filterspole 2508		Skala- 110V net (30V-0,1A) 455
C 50	» 0,1μF-1500V 533	L 2	LB Antennespole 2527		lampe 127V net (45V-0,1A) 456
C 52	Elektrolyt 16μF-250V jævnsp. 498	L 3	MB » 2526		(Forlags- 150V net (70V-0,1A) 457
C 54	» 2×32μF-350 V. jævnsp. 496	L 4	KB 2 » (kun type K 2) 2525		lampe) 220V net(135V-0,1A) 458
C 56		L 5	KB 1 » (kun type K 1) 2524		
		L 6	1. MF Primærspole 2509		

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabriksnummer anført.