

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

			Part Nr.
C 1	Kondensator	1000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 2	»	25 pF - 10 %	556
C 3	»	5 pF - 20 %	564
C 4	Trimmer	35-90 pF	234
C 5	Kondensator	5000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 6 C 7 C 14 C 15	4×Trimmer	5-40 pF 5-40 pF 5-40 pF 35-90 pF	238
C 8 C 16	2×Afstemningskondensator 450 pF		203
C 9	Kondensator	1000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 10	»	100 pF - 10 %	566
C 11	»	500 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 12	»	510 pF - 2,5 %	571
C 13	»	150 pF - 2,5 %	578
C 17	»	100 pF - 2,5 %	567 G
C 18	»	100 pF - 2,5 %	567 G
C 19	Kondensator	4 µF - 350 V. Jævnsp.	492
C 20	Kondensator	500 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 21	»	200 pF - 2,5 %	569 G
C 22	»	200 pF - 2,5 %	569 G
C 23	»	5000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 24	»	1000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 25	»	20000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 26	»	100 pF - 10 %	566
C 27	»	1 µF - 2000 V. Jævnsp.	605
C 28	»	10000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 29	»	0,1 µF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 30 C 31	Elektrolytkd.	2×24 µF - 350 V. Jævnsp.	494
C 32	Kondensator	20000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 33	Elektrolytkd.	25 µF - 25 V. Jævnsp.	488
C 34	Kondensator	0,1 µF - 1500 V. Jævnsp.	533
R 1	Modstand	2 M Ohm - 0,5 W	615
R 2	»	50000 Ohm - 0,5 W	615
R 3	»	150 Ohm - 0,5 W	615
R 4	»	30000 Ohm - 1 W	616
R 5	»	50000 Ohm - 0,5 W	615
R 6	Volumenk.	0,5 M Ohm - Aksel 68 mm	678
R 7	Modstand	0,2 M Ohm - 0,5 W. (Se Note *)	615
R 8	»	1 M Ohm - 0,5 W	615
R 9	»	0,5 M Ohm - 0,5 W	615
R 10	»	50000 Ohm - 0,5 W	615
R 11	Modstand	0,1 M Ohm - 0,5 W. (Se Note *)	615
R 12	»	10000 Ohm - 1 W	616
R 13	»	2000 Ohm - 3 W	523
R 14	»	100 Ohm - 2 W	617
R 15	»	150 Ohm - 3 W	522
R 16	»	120 Ohm - 3 W	521

*I en Del af Fabrikationen fremkommer R 7 og R 11 som ½ Watts Modstande Part Nr. 616.

			Part Nr.
L 1	MF Sugekredsspole		281
L 2 L 4	MB Antennespole		314
L 3	KB	»	312
L 5	LB	»	316
L 6	KB Oscillatorspole		313
L 7	MB	»	315
L 8	LB	»	317
L 9	1. MF Primær Spole		322
L 10	1. MF Secundær Spole		322
L 11	2. MF Primær Spole		321
L 12	2. MF Secundær Spole		321
L 13	Netstøjfilter		318
T 1	1. MF-Trafo., komplet		2452
T 2	2. MF-Trafo., komplet		311
O	Bølgelængdeomskifter		715
TO.	Toneomskifter		716
TR.	Udgangstrafo. 3500/2 Ohm		392
		eller 3500/5 Ohm	396
HT.	Højttaler LK 140 Imp. 2 Ohm		762
	eller Peerless Bantam. Imp. 5 Ohm		764
ATR.	Autotrafo. 127/220 V.		382
Sikr.	Sikring 0,3 Amp. med Traadender		651
	Skalalampe 60 Volt, 0,1 Amp.		453
	Stationsskala		2256
	Betjeningsknapper	Plan Overflade	781
		Graveret	786
	Ekstra Modstand til 150 V. (200 Ohm 15 W.)		517
	Frontramme af Bakelit		1273
	Bagklædning		2307
	Bundplade		2308
	Kabinet		422
	Jernkerner 6 mm		F 330
	» 8 mm		F 326

Opgiv altid Apparatets Fabrikationsnummer ved Bestilling af Reservedele.