

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

		Part Nr.
C 1	Kond. 1000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 2	— 5000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 3	— 50 pF - 2 %	584
C 4	— 25 pF - 10 %	556
C 5	— 5 pF - 20 %	564
C 6	— 2,5 pF - 20 %	586
C 7	Trimmer 5—40 pF	4276
C 8	— 35—60 pF	4277
C 9	Kondensator 200 pF - 2 % (Kalb.)	569
	eller 70 pF - 2 % (Købh.)	587
C 10 / C 19	Afst. Kondensator 2×483 pF.....	204
C 11	Kondensator 100 pF - 10 %	566
C 12	— 100 pF - 10 %	566
C 13	— 500 pF - 10 %	585
C 14	— 620 pF - 2 %	582
C 15	— 235 pF - 2 %	583
C 16	Trimmer 35—60 pF	4277
C 17	— 45—80 pF	4278
C 18	Kondensator 160 pF - 2 % (Kalb.)	568
	eller 135 pF - 2 % (Købh.)	588
C 20	Kondensator 100 pF - 2 %	567
C 21	— 100 pF - 2 %	567
C 22	Elektrolyt 4 µF - 350 V. Jævnsp.	492
C 23	Kond. 0,1 µF - 1500 V. —	533
C 24	— 100 pF - 2 %	567
C 25	— 100 pF - 2 %	567
C 26	— 25 pF - 10 %	556
C 27	— 10.000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 28	— 100 pF - 10 %	566
C 29	— 5.000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 30	— 10.000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 31	— 5.000 pF - 2000 V. —	535
C 32	— 50.000 pF - 2000 V. —	535
C 33	— 200 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 34	— 200 pF - 1500 V. —	533
C 36	— 100 pF - 10 %	566
C 37	— 20.000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 38	— 0,1 µF - 1500 V. —	533
C 39	Kond. 500 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 40	— 10.000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 41	— 10.000 pF - 1500 V. Jævnsp.	533
C 42	— 0,1 µF - 1500 V. —	533
C 43	— 0,1 µF - 1500 V. —	533
C 44	— 50.000 pF - 1500 V. —	533
C 45 / C 46	Elektrolyt 2×24 µF - 350 V. Jævnsp.	494
C 47	Kond. 20.000 pF - 2000 V. Vekselsp.	535
C 48	Elektrolyt 25 µF - 25 V. Jævnsp.	488
C 49	Kondensator 0,1 µF - 1500 V. —	533
R 1	Modstand 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 2	— 100 Ohm - ½ Watt ..	615
R 3	— 50 K Ohm - ½ Watt ..	615
R 4	— 30 K Ohm - 1 Watt ..	616
R 5	— 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 6	— 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 7	— 50 K Ohm - ½ Watt ..	615
R 8	Potentiometer 0,5 M Ohm med Udtag. Aksel 35 mm	681
R 9	Modstand 50 K Ohm - ½ Watt..	615
R 10	— 200 K Ohm - 1 Watt ..	616
R 11	— 100 K Ohm - 1 Watt ..	616
R 12	— 500 K Ohm - ½ Watt ..	615
R 13	— 1000 Ohm - ½ Watt ..	615
R 14	— 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 15	— 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 16	— 1000 Ohm - ½ Watt ..	615
R 17	— 820 Ohm - ½ Watt ..	615
R 18	— 1000 Ohm - ½ Watt ..	615
R 19	— 470 Ohm - ½ Watt ..	615
R 20	— 100 K Ohm - ½ Watt ..	615
R 21	— 1 M Ohm - 1 Watt ..	616
R 22	— 1 M Ohm - 1 Watt ..	616
R 23	— 10 K Ohm - 1 Watt ..	616
R 24	— 1200 Ohm - 1 Watt ..	616
R 25	— 1 M Ohm - ½ Watt ..	615
R 26	— 240 Ohm - 3 Watt ..	528
R 27	— 125 Ohm - 3 Watt ..	529
R 28	— 240 Ohm - 3 Watt ..	528
L 1	MF Sugekreds	2453
L 5	KB Ant. Spole	2431
L 2—6	MB Ant. Spole	2432
L 3—7	LB Ant. Spole	2433
L 4—8	Kalb. Ant. Spole	2433
	eller Kbh. Ant. Spole	2432
L 9—13	KB Osc. Spole	2435
L 10—14	MB Osc. Spole	2436
L 11—15	LB Osc. Spole	2437
L 12—16	Kalb. Osc. Spole	2437
	eller Kbh. Osc. Spole	2436
L 17—18	MF-1 Spoler	2439
	Komplet MF-1 Transf.	2455
L 19—20	MF-2 Spoler	2440
	Komplet MF-2 Transf.	2456
L 21	Netfilter	2454
TR	Udgangstransf. 3500/15/5 Ohm	397
ATR	Autotransf. 0-110-127-220 V~	398
R	Relæ 100 + 30 Ohm	875
F	Filterspole 200 Ohm	357
HT	Højttaler »Orkester« Membr.401	765
O 1-2-3 / AFB	Spolecentral	1272
TO-1	Diskantomstiller	719
TO-2	Basomstiller	720
Sikr.	Sikring m. Traadend. 0,3 A	651
	Skalalamper 18 V - 0,1 Amp.	642
	el. 19 V. - 0,09 Amp.	642
	Skala	2257
	Viser	2952
	Yderknap, sort	781
	Inderknap, sort	791
	Bagklædning	2309
	Bundplade	2310
	Kabinet	423
	Jernkærner 6×16 mm	330
	Ekstra Forlagsmodstand (se Spændingsomst.) 200 Ohm 15 Watt	1307

Ved Bestilling af Reservedele bedes Partnummer og Modtagerens Fabrikationsnummer anført.