



SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

	Part nr.		Part nr.		Part nr.
C 1	Keram. 1,5N-20/50 %	550	C 46	Metal. Papir 10N-350 =	537
C 2	» 10pF-10 %	550	C 47	Keram. 320pF-5 %	550
C 3	» 1,5N-20/50 %	550	C 48	Olie Papir 1N-350 =	541
C 4	Trimmer 6pF	4284	C 50	» » 40N-600 =	542
C 5	» 6pF	4284	C 51	» » 5N-5000 =	543
C 6	Keram. 10pF-10 %	550	C 52	» » 50N-350 =	541
C 7	» 10pF-10 %	550	C 53	» » 3N-350 =	541
C 8	» 7,5pF-10 %	500	C 54	» » 1N-350 =	541
C 9	» 100pF-10 %	550	C 55	» » 20N-350 =	541
C 10	» 30pF-10 %	550	C 56	» » 0,1-350 =	541
C 11	» 6pF-20 %	550	C 59	Keram. 100pF-20 %	550
C 12	Metal. Papir 10N-350 =	537	C 60	» 100pF-20 %	550
C 13	Trolit Kond. 100p-2 %	550	C 61	Elko 4μF-50/60 =	500
C 15	Olie Papir 5N-5000 =	543	C 62	Metal. Papir 10N-350 =	537
C 16	Keram. 50pF-10 %	550	C 63	Olie Papir 10N-350 =	541
C 17	Olie Papir IN-5000 =	543	C 64	» » 10N-600 =	542
C 18	Keram. 572pF-2 %	550	C 65	Elko 4μF 320/350 =	492
C 19	» 10pF-10 %	550	C 66	Olie Papir 50N-350 =	537
C 20	» (Kun K 1) 35pF-10 %	550	C 67	Elko 32μF-320/350 =	502
C 21	Trimmer 5-40pF	4281	C 68	» 32+32μF-320/350 =	496
C 22	» 5-40pF	4281	C 69	Olie Papir 50N-600 =	542
C 23	» 5-40pF	4281	C 70	» » 10N-600 =	542
C 24	» 5-40pF	4281	C 71	Folie Papir 5N-600 =	535
C 25	» 5-40pF	4281	C 72	Metal. Papir 10N-350 =	537
C 26	» 5-40pF	4281	C 73	» » 10N-350 =	537
C 27	Keram 65pF-10 %	550	C 74	Keram. 1,5N-20/50 %	550
C 28	Olie Papir 10N-350 =	541	C 75	» 1,5N-20/50 %	550
C 29	» » 50N-350 =	541	C 76	» 1,5N-20/50 %	550
C 30	Metal. Papir 10N-350 =	537	C 77	Metal. Papir 10N-350 =	537
C 31	» » 10N-350 =	537	C 78	Elko 50μF-25/30 =	501
C 32	Keram. 25pF-5 %	550	C 79	Keram. 100pF-20 %	550
C 33	» 25pF-5 %	550	C 80	Trolit Kond. 10pF-20 %	550
C 34	» 300pF-5 %	550	R 1	Kulmodst. 100 ohm-½ watt ..	615
C 35	» 300pF-5 %	550	R 2	» 1 K ohm-½ watt ..	615
C 36	» 65pF-10 %	550	R 3	» 33 Kohm-½ watt ..	615
C 37	» 320pF-5 %	550	R 4	» 220 Kohm-½ watt ..	615
C 38	» 572pF-2 %	550	R 5	» 10 K ohm-½ watt ..	615
C 39	» 572pF-2 %	550	R 6	» 1 K ohm-½ watt ..	615
C 40	Mica (Kun K 2) 1500pF-10 %	550	R 7	» 15 K ohm-½ watt ..	615
C 41	Keram. 1,5N-20/50 %	550	R 8	» 470 K ohm-½ watt ..	615
C 42	Keram. 300pF-5 %	550	R 9	» 47 K ohm-½ watt ..	615
C 43	» 300pF-5 %	550	R 11	» 1,5 Kohm-½ watt ..	615
C 44	» 25pF-5 %	550	R 12	» 47 K ohm-½ watt ..	615
C 45	» 50pF-5 %	550	R 13	» 47 K ohm-½ watt ..	615
			R 14	» 47 K ohm-½ watt ..	615
			R 16	» 22 Kohm-½ watt ..	615
			R 17	» 100 ohm-½ watt ..	615
			R 18	» 1 K ohm-½ watt ..	615
			R 19	» 500 Kohm-½ watt ..	615
			R 20	» 47 Kohm-½ watt ..	615
			R 21	» 75 ohm-½ watt ..	615
			R 22	» 2 M ohm-½ watt ..	615
			R 23	» 1 M ohm-½ watt ..	615
			R 24	» 220 Kohm-½ watt ..	615
			R 26	» 100 Kohm-½ watt ..	615
			R 27	» 33 Kohm-½ watt ..	615
			R 28	» 300 ohm-½ watt ..	615
			R 29	» 1 M ohm-½ watt ..	615
			R 31	» 220 Kohm-1 watt ..	616
			R 32	» 47 Kohm-1 watt ..	616
			R 33	» 47 Kohm-½ watt ..	615
			R 34	» 10 M ohm-½ watt ..	615
			R 36	» 47 Kohm-½ watt ..	615
			R 37	» 100 Kohm-½ watt ..	615
			R 38	» 100 ohm-½ watt ..	615
			R 39	» 3 K ohm-½ watt ..	615
			R 40	Potm. 1 M ohm (Udt. 100 K) 70 m/m	687
			R 41	Kulmodst. 10 K ohm-½ watt ..	615
			R 42	» 1 M ohm-1 watt ..	616
			R 43	» 1 M ohm-1 watt ..	616
			R 44	» 820 Kohm-½ watt ..	615
			R 45	» 1 K ohm-½ watt ..	615
			R 46	Kulmodst. 100 ohm-½ watt ..	615
			R 47	» 180 ohm-1 watt ..	616
			R 48	Traad GL 1200 ohm-3 watt ..	5115
			R 49	» » 240 ohm-3 watt ..	5115
			R 51	» GLT 50 ohm-3 watt ..	5114
			R 52	NTC Ph. 100.026/0,1	648
			R 53	NTC Dral. SB 100/36	645
			R 54	Traad GL 100 ohm-3 watt ..	5115
			R 56	Kulmodst. 470 Kohm-½ watt ..	615
			R 57	» 1 M ohm-½ watt ..	615
			R 61	Traad 200 ohm-10 watt ..	517
			R 62	» 85 ohm-10 watt ..	5106
			L 1	FM Indgangsspole	2568
			L 2	FM Mellemkredsspole	2569
			L 3	FM Oscillatørspole	2570
			L 4	10,9 Mc. MF Primær	2571
			L 5	10,9 Mc. MF Sekundær	2572
			L 6	10,9 Mc. Sugekredsspole	2560
			L 7	447 KHz MF Filter	2508
			L 8	KB 1 Antennespole (kun K 1)	2573
			L 9	KB 2 » (kun K 2)	2574
			L 10	MB »	2575
			L 11	LB »	2576
			L 12	KB 1 Oscillatørspole (kun K1)	2577
			L 13	KB 2 » (kun K2)	2578
			L 14	MB »	2579
			L 15	LB »	2580
			L 16	10,9/447 MF Trafo	2564
			L 17	10,9/447 MF Trafo	2565
			L 18	Netfilter	2540
			L 19	9 KHz Filter	2563
			TR	Udgangstrafo	5010
			Ev	Ensretterventil	6303
			Sikring	0,5 A med Traadender	651
			Omraadeomstiller	737
			Toneomstiller	738
			Drejekondensator	6203
			Højtalerenhed	774
			Skalalamper 18/0,1 Gevind	642A
			Snorskive	808
			Kabinet	5216A
			Frontsprosse	5216C
			Frontramme	5216D
			Stof	2043-500
			Agraman	2038
			Skala	2275
			Skalabaggrund	6707
			Viser	2960
			Bagklædning	2334
			Bundplade	2335
			Skalafatningsholder	3203
			Hætte til do.	3205
			Skalaknap	795-1
			Omraadeknap	795-9
			Styrkeknap	795-3
			Toneknap	795-10
			Gummifødder	92

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer angivet