

PCF80₂ f 81,7 — 72,7 f ap 0; 130 g2 kp 18; 1 g1 g3,s 0; ÷4 a1 kt 0; g1 ÷4

UF80₁ f 62 — 81 f s 0; 0 k a 195; 0 g1 g2 100; 0 k g3 0

UF80₂ f 81 — 100 f s 0; 2 k a 200; 0 g1 g2 150; 2 k g3 0

UBF80 f 0 — 17 f a 110; 0 k1 d1 0; 0 g1 d2 0; 14 g2 g3 0

UL84 f 145 — 100 f a 220; 16 k g2 205; 0 g1

PCC88 f 24,3 — 31,3 f a 65; 65 k' g 0; 65 g' k 0; 100 a' s 0

PCF80₁ f 15,3 — 24,3 f ap 130; 85 g2 kp 0; 0 g1 g3,s 0; 65 a1 kt 0; g1 0

EF183 f 81,7 — 88 f s 0; 0 k a 185; 0 g1 g2 50; 0 k g3 0

EF184₁ f 88 — 94,3 f s 0; 2 k a 19; 0 g1 g2 180; 2 k g3 0

EF184₂ f 94,3 — 100,6 f s 0; 2 k a 195; 0 g1 g2 180; 2 k g3 0

PCL84 f 115,6 — 100,6 f ap 80; 3 k1 kp 20; 185 a1 g3,s 0; 0 g1 g2 190

AW 59-90 f 15,3 — g f g1 40-135; 85 k g2 350; 40-135 g1 g4 190-750; a,g3,g5 ◎ 15 kv.

ECH83 f 664 — 60,1 f gH 24; 0 kgs g3 -1; 0 g1 ar -90; 11 g2 gr 0; g4

ECC82₁ f 72,7 — 72,7 f a 95; 85 k' g 24; 65 g' k 25; 0 a' fc 66,4

ECC82₂ f 53,8 — 53,8 f a 55; 7 k' g -6; 0 g' k 0; 2 a' fc 60,1

PF86 f 538 — 493 f a 45; 0 k s 0; 0 s g3 1; 80 g2 g1 -1

PCL85 f 493 — 313 f ap 185; 2 k1 g2 200; 0 g1 kp g3 17; 65 a1 kt g1 0

PCF80₃ f 0 — 9 f ap 110; 160 g2 g3,s 9; 3 g1 kp 10; 60 a1 kt g1 6

PY88 f 170,6 — 140,6 f a 223; k

PL36 g2 165; g1 -45; 140,6 f a f 115,6; k g3 0

DY87 f — fsk fsk; f f; fsk fsk

LEDNINGSFARVER: A — blå; B — rød; C — violet-hvid; D — orange; E — gul-hvid; F — grå; G — grøn-hvid; H — rød - hvid

LINIEUDGANGSTRANSFORMATOR AT 2021/21

Alle spændinger er målt ved 220V~ på kanal 1 eller 12 med kontrast i stilling max; Oscillogrammer er optaget med ca. 1mV. antennesignal og kontrastkontrollen indstillet til 40 v. Spids til spids på billedrørets katode. Billed-MF-kurver er målt på billedrørets katode med en fast ASK-spænding på 3 volt. MF-forstærkninger er angivet uden ASK spænding.
NB: Spændinger målt med rørvoltmeter (Indr. modst. 12MΩ)

Modstande uden angivelse : 0,5 W. SBT.
Kondensatorer mærket K : Keramiske (høj k.)
" " St1 : Styroflex 125 V.
" " St5 : " 500 V.
" " Pe1 : Polyester 125 V.
" " Pe4 : " 400 V.

UCH81 f 62 — 43 f gH 200; 1,2 kgs g3 -5; 0 g1 gT 95; 65 g2 gr -5; g4

UCC85 f 17 — 43 f a 190; 0 k' g 0; -5 g' k 1,8; 180 a' s 0

Grand Prix TV 607

Form. 623 10.60 Tg. 801 B 41 Rettet 29.9.60