SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

	Part nr.
C 1 Keram. 470pF-20%-5 KV.	550
C 2 » 470pF-20%-5 KV.	550
C 3 » 470pF-20%-5 KV.	550
C 4-13 Kapaciteter i Tuner	7221
C 14 Keram. 1,5N-20/50%	550
C 15-41 Kapaciteter i MF Strip	7225
C 42 Papir 50N-600V.	542
C 43 » 10N-600V.	542
C 44 Keram. 330pF-10%	550
C 45 » 100pF-10%	550
C 46 Papir 2N-600V.	542
C 47 Keram. 100pF-10%	550
C 48 Papir 0,1µF-600V.	542
C 49 Keram. 330pF-10%	550
C 50 Papir 20N-600V.	542
C 51 » 20N-600V.	542
C 52 » 50N-600V.	542
C 53 » 50N-600V.	542
C 54 » 50N-600V.	542
C 55 » 18N-5%-600V.	542
C 56 Elko 100µF-25V.	506
C 57 Papir 2N-600V.	542
C 58 » 0,1µF-600V.	542
C 59 » 20N-600V.	542
C 60 » 5N-600V.	542
C 61 » 10N-600V.	542
C 62 » 0,1µF-600V.	542
C 63-76 Kapaciteter i MF Strip	7225
C 77 Keram. 470pF-10%	550
C 78 Elko 4µF-50V.	500
C 79 Keram. 1,5N-20/50%	550
C 81 Papir 0,1µF-600V.	542
C 82 Keram. 47pF-10%	550
C 83 Papir 1N-600V.	542
C 84 » 1N-600V.	542
C 85 Keram. 470pF-10%	550
C 86 Papir 0,25µF-400V.	605
C 87 » 2N-600V.	542
C 88 » 15N-600V.	542
C 89 Keram. 100pF-10%	550
C 90 » 100pF-10%	550
C 92 Trolitul 1N-5%	550
C 93 Keram. 100pF-10%	550
C 94 Elko 4µF-50V.	500
C 95 Papir 5N-600V.	542
C 96 » 2N-600V.	542
C 97 Keram. 100pF-10%	550
C 98-99 Kapaciteter i Linietrafo	7217
C 100 Papir 0,1µF-600V.	542
C 101 » 10N-600V.	542
C 102 » 1N-600V.	542
C 103 » 5N-600V.	542
C 104 » 50N-600V.	542
C 105 » 5N-5KV.	543
C 106 Keram. 10N-20/50%	550
C 107 Papir 20N-600V.	542
C 108 » 0,1µF-600V.	542
C 109 » 5N-600V.	542
C 110 Elko 25µF-25V.	488
C 112 » 3×200µF-350V.	507
C 113 » 32µF-350V.	502
C 114 Papir 50N-600V.	542
C 115-119 Kapaciteter i MF Strip	7225
C 120 Keram. 10N-20/50%	550
C 121 » 10N-20/50%	550
C 122 Kapacitet i Tuner	7221
C 123 Papir 50N-600V.	542
C 124 Elko 4µF-350V.	492
C 125 Kapacitet i MF Strip	7225
C 126 Elko 4µF-350V.	492
C 127 Papir 0,1µF-600V.	542
C 150 Keram. 470pF-10%-5 KV.	550
C 151 » 10pF-10%	550
C 152 » 1,5N-20/50%	550
C 153 » 1,5N-20/50%	550
C 154 » 100pF-10%	550
C 155 » 47pF-10%	550
C 156 » 5,6pF-20%	550
C 158 » 15pF-10%	550
C 159 » 20pF-10%	550
C 162 Styroflex 1N-10%	550
C 163 Keram. 470pF-10%	550
C 164 » 470pF-10%	550
C 165 » 330pF-10%	550
C 167 » 10pF-10%	550
C 168 » 1,5N-20/50%	550
C 169 » 1,5N-20/50%	550
C 170 » 47pF-10%	550
C 171 » 82pF-10%	550

	Part nr.
C 172 Keram. 47pF-10%	550
R 1-13 Modstande i Tuner	7221
R 14 Kulmodst. 220Ω-1W.	616
R 15-37 Modstande i MF Strip	7225
R 38 Kulmodst. 47 KΩ-1 W.	616
R 39 » 10 MΩ-½ W.	615
R 40 » 2 MΩ-1 W.	616
R 41 » 220 KΩ-1 W.	616
R 42 » 100 KΩ-1 W.	616
R 43 » 47 KΩ-1 W.	616
R 44 » 220 KΩ-1 W.	616
R 45 » 22 KΩ-1 W.	616
R 46 » 3,9 MΩ-1 W.	616
R 47 » 470 KΩ-1 W.	616
R 48 » 470 KΩ-1 W.	616
R 49 » 100 KΩ-1 W.	616
R 50 » 330 KΩ-1 W.	616
R 51 » 100 KΩ-1 W.	616
R 52 » 220 KΩ-1 W.	616
R 53 » 3,6 MΩ-1 W.	616
R 54 » 1 MΩ-1 W.	616
R 55 » 220 KΩ-1 W.	616
R 56 » 330 Ω-1 W.	616
R 57 VDR Modst. (Ph. VD 9011)	7403
R 58 Kulmodst. 100 KΩ-1 W.	616
R 59 » 10 KΩ-1 W.	616
R 60 » 100 KΩ-1 W.	616
R 61 » 33 Ω-1 W.	616
R 62 » 6,8 MΩ-1 W.	616
R 63-73 Modstande i MF Strip	7225
R 75 Kulmodst. 47 KΩ-1 W.	616
R 76 » 22 KΩ-1 W.	616
R 77 » 100 KΩ-1 W.	616
R 78 » 470 KΩ-1 W.	616
R 79 » 15 KΩ-1 W.	616
R 80 » 47 KΩ-1 W.	616
R 81 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 82 » 33 KΩ-1 W.	616
R 83 Traadmodst. GL 2000 Ω-3 W.	5115
R 84 Kulmodst. 100 Ω-1 W.	616
R 85 » 3,3 KΩ-1 W.	616
R 86 » 470 KΩ-1 W.	616
R 87 » 100 KΩ-1 W.	616
R 88 » 10 KΩ-2 W.	617
R 89 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 90 » 10 KΩ-1 W.	616
R 91 » 100 KΩ-1 W.	616
R 92 » 100 KΩ-1 W.	616
R 94 » 1,1 KΩ-1 W.	616
R 96 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 97 » 47 KΩ-1 W.	616
R 99 » 47 KΩ-1 W.	616
R 100 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 101 » 47 KΩ-1 W.	616
R 102 » 3,9 MΩ-1 W.	616
R 103 » 47 KΩ-1 W.	616
R 104 » 470 KΩ-1 W.	616
R 105 » 1,1 KΩ-1 W.	616
R 106 » 22 KΩ-1 W.	616
R 107 Traadmodst. GL 3000 Ω-3 W.	5115
R 108 Kulmodst. 1,5 KΩ-2 W.	617
R 109 Modstand i Linietrafo	7217
R 111 Kulmodst. 330 KΩ-1 W.	616
R 113 » 100 KΩ-1 W.	616
R 114 » 220 KΩ-1 W.	616
R 115 » 100 KΩ-1 W.	616
R 116 » 220 Ω-1 W.	616
R 117 » 10 MΩ-½ W.	615
R 118 » 220 KΩ-1 W.	616
R 119 » 680 KΩ-½ W.	615
R 120 » 1,1 KΩ-½ W.	615
R 122 » 33 Ω-1 W.	616
R 124 » 2 KΩ-1 W.	616
R 125 Traadmodst. H 75 Ω	5113
R 127 Termosikring HT 10 Ω	5117
R 128 Traadmodst. ELA 150 Ω	5116
R 129 NTC modst. (Ph. VA 1015)	7401
R 130 Kulmodst. 3,3 KΩ-1 W.	616
R 131 Modstand i Tuner	7221
R 132 Kulmodst. 1,1 KΩ-1 W.	616
R 133 » 10 KΩ-1 W.	616
R 136 » 10 KΩ-1 W.	616
R 139 Traadmodst. GL 200 Ω-3 W.	5115
R 140 Kulmodst. 680 KΩ-1 W.	616
R 141 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 142 » 330 Ω-1 W.	616
R 143 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 150 » 1,1 KΩ-½ W.	615
R 151 » 510 Ω-½ W.	615

	Part nr.
R 152 Kulmodst. 1,1 KΩ-1 W.	616
R 153 » 33 KΩ-½ W.	615
R 154 » 10 KΩ-1 W.	616
R 155 » 220 KΩ-1 W.	616
R 156 NTC modst. (Ph. VA 1015)	7401
L 1 Drosselspole 10µH-BDS	2608
L 2 Drosselspole 0,6µH	2628
L 3 FM ant.spole	2627
L 4 FM drosselspole	2628
L 5 FM anodespole	2630
L 6 FM oscillatorspole	2629
L 7 FM MF spole	2631
L 8 Drosselspole } i TV Tuner	7221
L 9 Drosselspole } i TV Tuner	7221
L 10 Antennespole } i TV Tuner	7221
L 11 Baandf. og oscillatorspole } i TV Tuner	7221
L 12 Drosselspole } i TV Tuner	7221
L 13 MF spole } i TV Tuner	7221
L 14 MF spole DN 101 } i MF Strip	7225
L 15 MF spole DN 102 } i MF Strip	7225
L 16 MF spole DN 103 } i MF Strip	7225
L 17 MF spole DN 104 } i MF Strip	7225
L 18 MF spole DN 115 } i MF Strip	7225
L 19 Blockingtrafo. (AT 3002)	5025
L 20 Billedudgangstrafo. (AT 3504)	5024
L 21 Afbøjningsspole (AT 1007)	7216
L 22 Discr.spole DI 113 A } i MF Strip	7225
L 23 2. MF spole DI 112 } i MF Strip	7225
L 24 1. MF spole DI 141 } i MF Strip	7225
L 25 Videospole	2618
L 26 Drosselspole (snoet PVC ledn.)	—
L 27 Videospole	2618
L 28 5,5 MHz fælde	7220
L 29 Sinusoscillatorspole 189/6	7219
L 30 Linearitetskontrol (AT 4008)	7224
L 31 Linieudg.trafo. (AT 2012-01) (kompl. m. Skærm og Stikprop.	7217 / 7223
L 32 Lydudgangstrafo. TO-30M20	5016
L 33 Filterspole 50 Ω	5015
P 1 Potm. Lyd/Afbr. 1 MΩ	7615
P 2 » Lys 500 KΩ	7611
P 3 » Vandr. Hold 100 KΩ	7610
P 4 » Lodr. Hold 500 KΩ	7611
P 5 » Højde 500 KΩ	7611
P 6 » Kontrast 20 KΩ	7613
P 7 Pre-set potm. 1 MΩ	7614- 1M
P 8 » » 470 KΩ	7614-470 K
P 9 » » 470 KΩ	7614-470 K
Tuner (komplet) DB 1061 B	7221
Kanalspoler for TV	2620
Funktionsomstiller	749
HT omstiller	743
Højttaler Scout 14 K	7308-14 K
Sikring 2 A u./tr. 5×20 mm	652
Sikringsdaase	3407
Ensretterventil E 220 C 350-2	6305
Pardiode 2-OA 172	6602
Enk. diode OA 159	6603-A
Knapforplade m. tekst	2292
Overknapper (Lyd og Kanal)	7521
Underknapper (Lys og Tuner)	7524
Knapmellemstykke m. prikker	7522
Knapmellemstykke m. kanaltal	7523
Rouletknapper 26 mm	7527
Rouletknapper 31 mm	7529
Bagsideknap (ekstra højtt.)	798
Ionfælde	6788
Korrektionsmagneter	6812
PVC profil i billedaabning	6516
Skalalampe 6,3 V-0,3 A	643
FM skalaviser	2966
Snorskive	2866
Højttalergitter	6808
Knapskjold	6809
Kabinet 17″ } Blank/nød, mat/nød	5242
» 21″ } eller teak	5243
Frontglas 17″ 347×480 mm	2288
» 21″ 442×570 mm	2289
Billedmaske 17″	6794
» 21″	6795-A
Bagklædning 17″	7706
» 21″	7707
Bundplade 17″ og 21″	7704
Billedrørsdaase (kun 21″)	6770

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer oplyst.



SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

	Part nr.
C 1 Keram. 470pF-20%-5 KV.	550
C 2 » 470pF-20%-5 KV.	550
C 3 » 470pF-20%-5 KV.	550
C 4-13 Kapaciteter ... i Tuner	7221
C 14 Keram. 1,5N-20/50%	550
C 15-41 Kapaciteter ... i MF Strip	7225
C 42 Papir 50N-600V.	542
C 43 » 10N-600V.	542
C 44 Keram. 330pF-10%	550
C 45 » 100pF-10%	550
C 46 Papir 2N-600V.	542
C 47 Keram. 100pF-10%	550
C 48 Papir 0,1µF-600V.	542
C 49 Keram. 330pF-10%	550
C 50 Papir 20N-600V.	542
C 51 » 20N-600V.	542
C 52 » 50N-600V.	542
C 53 » 50N-600V.	542
C 54 » 50N-600V.	542
C 55 » 18N-5%-600V.	542
C 56 Elko 100µF-25V.	506
C 57 Papir 2N-600V.	542
C 58 » 0,1µF-600V.	542
C 59 » 20N-600V.	542
C 60 » 5N-600V.	542
C 61 » 10N-600V.	542
C 62 » 0,1µF-600V.	542
C 63-76 Kapaciteter ... i MF Strip	7225
C 77 Keram. 470pF-10%	550
C 78 Elko 4µF-50V.	500
C 79 Keram. 1,5N-20/50%	550
C 81 Papir 0,1µF-600V.	542
C 82 Keram. 47pF-10%	550
C 83 Papir 1N-600V.	542
C 84 » 1N-600V.	542
C 85 Keram. 470pF-10%	550
C 86 Papir 0,25µF-400V.	605
C 87 » 2N-600V.	542
C 88 » 15N-600V.	542
C 89 Keram. 100pF-10%	550
C 90 » 100pF-10%	550
C 92 Trolitul 1N-5%	550
C 93 Keram. 100pF-10%	550
C 94 Elko 4µF-50V.	500
C 95 Papir 5N-600V.	542
C 96 » 2N-600V.	542
C 97 Keram. 100pF-10%	550
C 98-99 Kapaciteter ... i Linietrafo	7217
C 100 Papir 0,1µF-600V.	542
C 101 » 10N-600V.	542
C 102 » 1N-600V.	542
C 103 » 5N-600V.	542
C 104 » 50N-600V.	542
C 105 » 5N-5KV.	543
C 106 Keram. 10N-20/50%	550
C 107 Papir 20N-600V.	542
C 108 » 0,1µF-600V.	542
C 109 » 5N-600V.	542
C 110 Elko 25µF-25V.	488
C 112 » 3×200µF-350V.	507
C 113 » 32µF-350V.	502
C 114 Papir 50N-600V.	542
C 115-119 Kapaciteter ... i MF Strip	7225
C 120 Keram. 10N-20/50%	550
C 121 » 10N-20/50%	550
C 122 Kapacitet ... i Tuner	7221
C 123 Papir 50N-600V.	542
C 124 Elko 4µF-350V.	492
C 125 Kapacitet ... i MF Strip	7225
C 126 Elko 4µF-350V.	492
C 127 Papir 0,1µF-600V.	542
C 150 Keram. 470pF-10%-5 KV.	550
C 151 » 10pF-10%	550
C 152 » 1,5N-20/50%	550
C 153 » 1,5N-20/50%	550
C 154 » 100pF-10%	550
C 155 » 47pF-10%	550
C 156 » 5,6pF-20%	550
C 158 » 15pF-10%	550
C 159 » 20pF-10%	550
C 162 Styroflex 1N-10%	550
C 163 Keram. 470pF-10%	550
C 164 » 470pF-10%	550
C 165 » 330pF-10%	550
C 167 » 10pF-10%	550
C 168 » 1,5N-20/50%	550
C 169 » 1,5N-20/50%	550
C 170 » 47pF-10%	550
C 171 » 82pF-10%	550
C 172 Keram. 47pF-10%	550
R 1-13 Modstande ... i Tuner	7221
R 14 Kulmodst. 220Ω-1W.	616
R 15-37 Modstande ... i MF Strip	7225
R 38 Kulmodst. 47 KΩ-1 W.	616
R 39 » 10 MΩ-½ W.	615
R 40 » 2 MΩ-1 W.	616
R 41 » 220 KΩ-1 W.	616
R 42 » 100 KΩ-1 W.	616
R 43 » 47 KΩ-1 W.	616
R 44 » 220 KΩ-1 W.	616
R 45 » 22 KΩ-1 W.	616
R 46 » 3,9 MΩ-1 W.	616
R 47 » 470 KΩ-1 W.	616
R 48 » 470 KΩ-1 W.	616
R 49 » 100 KΩ-1 W.	616
R 50 » 330 KΩ-1 W.	616
R 51 » 100 KΩ-1 W.	616
R 52 » 220 KΩ-1 W.	616
R 53 » 3,6 MΩ-1 W.	616
R 54 » 1 MΩ-1 W.	616
R 55 » 220 KΩ-1 W.	616
R 56 » 330 Ω-1 W.	616
R 57 VDR Modst. (Ph. VD 9011)	7403
R 58 Kulmodst. 100 KΩ-1 W.	616
R 59 » 10 KΩ-1 W.	616
R 60 » 100 KΩ-1 W.	616
R 61 » 33 Ω-1 W.	616
R 62 » 6,8 MΩ-1 W.	616
R 63-73 Modstande ... i MF Strip	7225
R 75 Kulmodst. 47 KΩ-1 W.	616
R 76 » 22 KΩ-1 W.	616
R 77 » 100 KΩ-1 W.	616
R 78 » 470 KΩ-1 W.	616
R 79 » 15 KΩ-1 W.	616
R 80 » 47 KΩ-1 W.	616
R 81 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 82 » 33 KΩ-1 W.	616
R 83 Traadmodst. GL 2000 Ω-3 W.	5115
R 84 Kulmodst. 100 Ω-1 W.	616
R 85 » 3,3 KΩ-1 W.	616
R 86 » 470 KΩ-1 W.	616
R 87 » 100 KΩ-1 W.	616
R 88 » 10 KΩ-2 W.	617
R 89 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 90 » 10 KΩ-1 W.	616
R 91 » 100 KΩ-1 W.	616
R 92 » 100 KΩ-1 W.	616
R 94 » 1,1 KΩ-1 W.	616
R 96 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 97 » 47 KΩ-1 W.	616
R 99 » 47 KΩ-1 W.	616
R 100 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 101 » 47 KΩ-1 W.	616
R 102 » 3,9 MΩ-1 W.	616
R 103 » 47 KΩ-1 W.	616
R 104 » 470 KΩ-1 W.	616
R 105 » 1,1 KΩ-1 W.	616
R 106 » 22 KΩ-1 W.	616
R 107 Traadmodst. GL 3000 Ω-3 W.	5115
R 108 Kulmodst. 1,5 KΩ-2 W.	617
R 109 Modstand ... i Linietrafo	7217
R 111 Kulmodst. 330 KΩ-1 W.	616
R 113 » 100 KΩ-1 W.	616
R 114 » 220 KΩ-1 W.	616
R 115 » 100 KΩ-1 W.	616
R 116 » 220 Ω-1 W.	616
R 117 » 10 MΩ-½ W.	615
R 118 » 220 KΩ-1 W.	616
R 119 » 680 KΩ-½ W.	615
R 120 » 1,1 KΩ-½ W.	615
R 122 » 33 Ω-1 W.	616
R 124 » 2 KΩ-1 W.	616
R 125 Traadmodst. H 75 Ω	5113
R 127 Termosikring HT 10 Ω	5117
R 128 Traadmodst. ELA 150 Ω	5116
R 129 NTC modst. (Ph. VA 1015)	7401
R 130 Kulmodst. 3,3 KΩ-1 W.	616
R 131 Modstand ... i Tuner	7221
R 132 Kulmodst. 1,1 KΩ-1 W.	616
R 133 » 10 KΩ-1 W.	616
R 136 » 10 KΩ-1 W.	616
R 139 Traadmodst. GL 200 Ω-3 W.	5115
R 140 Kulmodst. 680 KΩ-1 W.	616
R 141 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 142 » 330 Ω-1 W.	616
R 143 » 4,7 KΩ-1 W.	616
R 150 » 1,1 KΩ-½ W.	615
R 151 » 510 Ω-½ W.	615
R 152 Kulmodst. 1,1 KΩ-1 W.	616
R 153 » 33 KΩ-½ W.	615
R 154 » 10 KΩ-1 W.	616
R 155 » 220 KΩ-1 W.	616
R 156 NTC modst. (Ph. VA 1015)	7401
L 1 Drosselspole 10µH-BDS	2608
L 2 Drosselspole 0,6µH	2628
L 3 FM ant.spole	2627
L 4 FM drosselspole	2628
L 5 FM anodespole	2630
L 6 FM oscillatorspole	2629
L 7 FM MF spole	2631
L 8 Drosselspole ...	i TV Tuner. 7221
L 9 Drosselspole ...	
L 10 Antennespole ...	
L 11 Baandf. og oscillatorspole ...	
L 12 Drosselspole ...	
L 13 MF spole ...	
L 14 MF spole DN 101	i MF Strip... 7225
L 15 MF spole DN 102	
L 16 MF spole DN 103	
L 17 MF spole DN 104	
L 18 MF spole DN 115	
L 19 Blockingtrafo. (AT 3002)	5025
L 20 Billedudgangstrafo. (AT 3504)	5024
L 21 Afbøjningsspole (AT 1007)	7216
L 22 Discr.spole DI 113 A ...	i MF Strip... 7225
L 23 2. MF spole DI 112 ...	
L 24 1. MF spole DI 141 ...	
L 25 Videospole	2618
L 26 Drosselspole (snoet PVC ledn.)	—
L 27 Videospole	2618
L 28 5,5 MHz fælde	7220
L 29 Sinusoscillatorspole 189/6	7219
L 30 Linearitetskontrol (AT 4008)	7224
L 31 Linieudg.trafo. (AT 2012-01)	7217
L 31 kompl. m. Skærm og Stikprop.	7223
L 32 Lydudgangstrafo. TO-30M20	5016
L 33 Filterspole 50 Ω	5015
P 1 Potm. Lyd/Afbr. 1 MΩ	7615
P 2 » Lys 500 KΩ	7611
P 3 » Vandr. Hold 100 KΩ	7610
P 4 » Lodr. Hold 500 KΩ	7611
P 5 » Højde 500 KΩ	7611
P 6 » Kontrast 20 KΩ	7613
P 7 Pre-set potm. 1 MΩ	7614- 1M
P 8 » » 470 KΩ	7614-470 K
P 9 » » 470 KΩ	7614-470 K
Tuner (komplet) DB 1061 B	7221
Kanalspoler for TV	2620
Funktionsomstiller	749
HT omstiller	743
Højttaler Scout 14 K	7308-14 K
Sikring 2 A u./tr. 5×20 mm	652
Sikringsdaase	3407
Ensretterventil E 220 C 350-2	6305
Pardiode 2-OA 172	6602
Enk. diode OA 159	6603-A
Knapforplade m. tekst	2292
Overknapper (Lyd og Kanal)	7521
Underknapper (Lys og Tuner)	7524
Knapmellemstykke m. prikker	7522
Knapmellemstykke m. kanaltal	7523
Rouletknapper 26 mm	7527
Rouletknapper 31 mm	7529
Bagsideknap (ekstra højtt.)	798
Ionfælde	6788
Korrektionsmagneter	6812
PVC profil i billedaabning	6516
Skalalampe 6,3 V-0,3 A	643
FM skalaviser	2966
Snorskive	2866
Højttalergitter	6808
Knapskjold	6809
Kabinet 17" Blank/nød, mat/nød	5242
» 21" eller teak	5243
Frontglas 17" 347×480 mm	2288
» 21" 442×570 mm	2289
Billedmaske 17"	6794
» 21"	6795-A
Bagklædning 17"	7706
» 21"	7707
Bundplade 17" og 21"	7704
Billedrørsdaase (kun 21")	6770

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer oplyst.