Unica Oscar

TYPE 7013



Form. LH 5689

SIGNATUR- OG DELEFORTEGNELSE

		Part nr.
C 1	Keram. 10pF-10 %	550
C 2	» 1,5NF-20/50 %	550
C 3	» 560pF-10 %	550
C 4	» 100pF-10 %	500
C 6	» 5,6pF-20 %	550
C 7	Trimmer 30pF-variabel	4279
C 8	Keram. 100pF-10 %	550
C 9	» 47pF-10 %	550
C 10	» 15pF-10 %	550
C 11	» 20pF-10 %	550
C 12	» 15pF-10 %	550
C 13	» 572pF-5 %	550
C 16	» 33pF-10 %	550
C 17	» 1,5NF-20/50 %	550
C 18	» 1,5NF-20/50 %	550
C 20	» 68pF-5 %	550
C 21	» 68pF-5 %	550
C 22	» 150pF-5 %	550
C 23	» 445pF-5 %	550
C 24	Trolitul 1330pF-10 %	550
C 26	Keram. 470pF-10 %	550
C 27	» 47pF-10 %	550
C 41	» 572pF-5 %	550
C 43	» 22pF-10 %	550
C 45	Papir 1NF-5000 =	543
C 46	Keram. 10NF-20/50 %	550
C 47	» 10NF-20/50 %	550
C 48	» 10NF-20/50 %	550
C 49	Papir 5NF-5000 =	543
C 51	Keram. 4,7NF-20/50 %	550
C 53	Papir 5NF-600 =	542
C 55	Keram. 10NF-20/50 %	550
C 56	» 100pF-10 %	550
C 58	» 100pF-10 %	550
C 59	» 10NF-20/50 %	550

		Part nr.
C 61	Papir 1NF-600 =	542
C 62	» 3NF-600 =	542
C 63	» 10NF-600 =	542
C 64	» 10NF-600 =	542
C 66	Keram. 330pF-10 %	550
C 67	» 10NF-20/50 %	550
C 69	Elko 4µF-50/60 V =	500
C 71	» 32µF-320/350 V =	502
C 72	Papir 20NF-600 =	542
C 74	» 5NF-5000 =	543
C 76	» 50NF-600 =	542
C 82	» 10NF-600 =	542
C 83	Elko 2α32µF-320/350 V =	496
C 84	Papir 50NF-5000 =	543
C 85	Elko 25µF-25/30 V =	488
C 87	Papir 50NF-600 =	542
C 90	Keram. 10NF-20/50 %	550
C 91	Elko 4µF-50/60 V =	500
R 1	Kulmodst. 100Ω-½ W.	615
R 2	» 1,1KΩ-½ W.	615
R 3	» 33KΩ-½ W.	615
R 4	» 10KΩ-½ W.	615
R 41	» 15KΩ-½ W.	615
R 46	» 22KΩ-½ W.	615
R 47	» 2MΩ-½ W.	615
R 48	» 75Ω-½ W.	615
R 49	» 47KΩ-½ W.	615
R 50	» 33KΩ-½ W.	615
R 51	» 22KΩ-½ W.	615
R 52	» 2MΩ-½ W.	615
R 53	» 1,1KΩ-½ W.	615
R 54	» 47KΩ-½ W.	615
R 55	» 2MΩ-½ W.	615
R 56	» 2MΩ-½ W.	615
R 57	» 1MΩ-½ W.	615

		Part nr.
R 66	Kulmodst. 1,1KΩ-½ W.	615
R 68	» 47KΩ-½ W.	615
R 69	» 22KΩ-½ W.	615
R 70	» 1MΩ-½ W.	615
R 71	» 220KΩ-½ W.	615
R 72	» 10MΩ-½ W.	615
R 73	» 220KΩ-½ W.	615
R 74	» 220KΩ-½ W.	615
R 75	Potm. 1MΩ kurve 831	688
R 77	Kulmodst. 100KΩ-½ W.	615
R 82	» 680KΩ-½ W.	615
R 83	» 1,1KΩ-½ W.	615
R 86	» 4,7KΩ-½ W.	615
R 91	Tråd GL 2000 Ω-3 W.	5115
R 92	» GL 400 Ω-3 W.	5115
R 93	» EK 375 Ω-5 W.	5110
R 94	» GLT 50 Ω	5114
R 96	» GL 150 Ω-3 W.	5115
R 97	Urdox NTC 100.026/01	7405
R 98	» NTC 100.092	7406
R 99	» NTC 100.092	7406
R 101	Kulmodst. 47KΩ-½ W.	615
R 103	» 1,1KΩ-½ W.	615
R 104	» 2MΩ-½ W.	615
R 105	» 100KΩ-½ W.	615
R 106	» 100KΩ-½ W.	615
R 107	» 510Ω-½ W.	615
L 1	Antennespole	2590
L 2	Drosselspole	2628
L 3	HF anodespole	2592
L 4	Oscillatorspole	2593
L 5	MF primær spole	2594
L 6	MF sekundær spole	2595
L 12	KB antennespole	2582
L 13	FB antennespole	2583

		Part nr.
L 14	MB antennespole	2584
L 15	LB antennespole	2585
L 16	KB oscillatorspole	2586
L 17	FB oscillatorspole	2587
L 18	MB oscillatorspole	2588
L 19	LB oscillatorspole	2589
L 41	Rejektorfilter	7201
L 50	MF transformer 10,9	2603
L 51	MF transformer 449	2606
L 52	Forholdsdetektorkreds	2625
L 53	MF transformer 449	2607
L 93	Netfilter	7202
L 94	Drosselspole 10 Mikro Hy	2608
L 95	Udgangstransformer	5010
	Toneomstiller	750
	Områdeomstiller	745
	Dobb. trimmer	4286
	Drejekondensator	6205
	Snorskive til drejekondensator	2865
	Ensretterventil	6303
	Skalalamper 18 V/0,1 A	642-A
	Højttaler	7307-10K
	Kabinet, blank nød, mat nød el. teak	5244
	Øjeindfatning	6815
	Bagklædning	7708
	Bundplade	2347
	Skala	2291
	Viser	2965
	Skalalampeholder	3207
	Skalabaggrund	6798
	Sikring 0,5 A med trådender	651
	Højttalerstof	7801
	Knapper	7528
	Plasticprofil	6510-B
	Emballage	4211

Ved bestilling af reservedele bedes partnummer og modtagerens fabrikationsnummer angivet.