

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

148

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

November 1992

PROBLEMER MED AUTOMATISK FREKVENSOOPSÆTNING AF HF SSB SAILOR RE2100 VED MODTAGELSE AF ET DSC KALD PÅ DSC/TELEX SAILOR RM2150/51

Når SAILOR RM2150/51 sender arbejdsfrekvenser til SAILOR RE2100 i forbindelse med automatisk opsætning af kommunikationsfrekvenser og mode, vælges der en forkert kommunikations mode i SAILOR RE2100. Modtageren vil blive sat til den korrekte mode, den første gang brugeren tager røret eller ændrer kommunikations mode.

For at løse dette problem skal den allerede programmerede Eprom U06 skiftes til den nye version **C1086N** på processor module nr. 5 i SAILOR RE2100.

Det er da nødvendigt at bestille software opdateringskit til SAILOR RE2100 med **S.P. nr. 726659**. Dette kit indeholder et nyt Eprom og en ny brugervejledning til SAILOR RE2100.

Vi anbefaler at udskifte software første gang, der skal udføres service om bord på et skib.

For at udlæse den nuværende software version på SAILOR RE2100, tryk 0 og 1 på samme tid, og modtageren vil vise "SP-" i displayet. Tast tre gange 0, og modtageren vil fremkomme med version nr. F.eks. "1086L" ved version C1086L. De tre gamle versioner for brug i forbindelse med SAILOR RM2150/51 er 4791, C1086I eller C1086L.

NB: Den nye software version C1086N indeholder en sweep funktion. I scan mode har vi tilføjet 10 programmerbare sweep programmer. Software version 4791, C1086I og C1086L kan alle skiftes uden yderligere modifikation. For mere detaljeret information om sweep funktionen, bestil venligst den nye instruktionsbog med S.P. nr. B2100DK.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

S. P. RADIO

Aalborg - Denmark